

PLV-HD2000

Brillante Ideen für digitales Kino.

SANYO

- Auflösung 2.048 x 1.080 (2K)
- Dual link SDI
- 7.000 ANSI Lumen
- 12-Bit Farbverarbeitung (10,7 Milliarden Farben)
- 1.080 24p/25p
- 11 optionale Wechselobjektive
- Vertikale und horizontale Lensshift-Funktion
- 4-Lampen-System



PLV-HD2000

Brillante Ideen für digitales Kino.

SANYO

TECHNISCHE DATEN

PLV-HD2000

Kategorie	Digital Cinema
Panel	3 x 1,65" TFT p-Si (16:9)
Lampe	4 x 300 W UHP
Helligkeit in ANSI Lumen	7.000
Lampenlebensdauer	1.500 Stunden
Standardobjektiv	Lieferung ohne Objektiv
Projektionsverhältnis	je nach Objektiv
Entfernung	je nach Objektiv
Kontrastverhältnis	1.000 : 1
Auflösung in Pixel	2.048 x 1.080 (2K)
Horizontale Auflösung	1.000 TV-Linien
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite/Frequenz	230 MHz, horizontal 15–120 kHz, vertikal 48–120 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: Dual link SDI Eingang 2: 5 BNC Eingang 3: DVI-I (HDCP) Eingang 4: frei belegbar Steuereingang: D-Sub9 pin (RS232 kompatibel)
Audio-Funktionen	3 W Stereo
Lensshift / U/D-Ratio	8 : -1 bis -1 : 8 vertikal (gilt für LNS-S02) 8 : 1 bis 1 : 8 vertikal (gilt für LNS-W01Z/W02Z/W04/W06) 10 : 0 bis 0 : 10 vertikal (gilt für LNS-S03/M01Z/T01Z/T02/T03) 1 : 1 vertikal + horizontal (gilt für LNS-W03) 2 : 3 bis 3 : 2 horizontal (gilt für alle anderen Objektive)
Hochzeilen TV-Signal	720p, 1.035, 1.080 24p/25p
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA+/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA/Mac
Zoom/Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch	1.500 W
Garantie	3 Jahre
Maße (B x H x T)	581 x 252 x 783 mm
Gewicht	37,5 kg
Standardzubehör	IR-/Kabelfernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Staubhülle, Netzkabel, Real Colour Manager Pro Software
Optionales Zubehör	4 optionale Anschlussboards: DVI-I-Board (POA-MD18DVI); 5 BNC-Board (POA-MD16VD1); Y/C-Board (POA-MD03VD2A); Network-Board (POA-MD13NET2);
Objektive	11 Wechselobjektive Optionale Weitwinkelobjektive: LNS-W01Z, LNS-W02Z, LNS-W03, LNS-W04, LNS-W06 Optionale Standardobjektive: LNS-S03, LNS-S02Z Optionale Teleobjektive: LNS-M01Z, LNS-T01Z, LNS-T02, LNS-T03

Weitere Details zu optionalem Zubehör finden Sie in der Broschüre „Brillante Ideen für Netzwerklösungen und Zubehör“.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 02/2006

