

# PLV-80

Brillante Ideen für großes Kino.

# SANYO

- W-XGA-Auflösung (1.366 x 768) im 16:9-Format
- Kontrast 1.100:1, Bildhelligkeit 3.000 ANSI Lumen
- Vertikale Lensshift-Funktion, horizontale und vertikale Trapezkorrektur
- Netzwerkintegration
- HDTV-kompatibel (1.080i, 720p)
- Progressive Scan- und Colour-Management-Funktion
- 4 Wechselobjektive



# PLV-80

Brillante Ideen für großes Kino.

# SANYO

## TECHNISCHE DATEN

## PLV-80

Kategorie	Professional
Panel	3 x 1,2" TFT p-Si (16 : 9), Microlens
Lampe	200 W UHP
Helligkeit in ANSI Lumen	3.000
Lampenlebenszeit	1.500 Stunden
Lüftergeräusch	33 dB
Standardobjektiv	F = 1,8 – 2,1 / f = 48,4 – 62,8 mm
Projektionsverhältnis	1,8 – 2,3 : 1
Entfernung	1,5 – 15,6 m (einen Entfernungsberechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter <a href="http://www.sanyo.de">www.sanyo.de</a> )
Kontrastverhältnis	1.100 : 1
Auflösung in Pixel	1.366 x 768 (W-XGA)
Horizontale Auflösung	800 TV-Linien
Ausleuchtung	90 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal 15 – 100 kHz, vertikal 50 ~ 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.4, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: DVI-D (digital/mit HDCP), Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Eingang 2: D-Sub15 (RGB), Audio: gemeinsam mit Eingang 1 Eingang 3: 5 x BNC (RGBHV / Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Eingang 4: 3 x Cinch (Video/Y-Pb/Cb-Pr/Cr), Audio: 2 x Cinch (R/L-mono) Eingang 5: Mini-DIN 4-pin (S-Video), Audio: gemeinsam mit Eingang 4 Steuereingang 1: Mini-DIN 8-pin (RS-232) Steuereingang 2: 3,5 mm Stereo-Klinke (Kabelfernbedienung)
Audio-Funktionen	2 x 2 W Stereo
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 40°, horizontal +/- 10°
Lensshift / U/D-Ratio	7:-1 – 1:1 (vertikal)
Hochzeilen TV-Signal	720p / 1.080i
Computer-Kompatibilität	S-XGA, W-XGA, S-VGA, VGA, Mac
Zoom / Fokus	je nach Objektiv
Stromverbrauch	300 W / 100 – 240 V
Garantie	3 Jahre Garantie
Maße (B x H x T) in mm	319 x 168 x 429,5
Gewicht	7,9 kg
Standardzubehör	IR-/Kabelfernbedienung (inkl. Kabel 1,5 m), Bedienungsanleitung, Videokabel (Cinch x1), S-Video-Kabel, Audiokabel (Cinch x2), Mac/VGA-Adapter, Mauskabel (seriell), Objektivabdeckung, Staubhülle, Netzkabel
Optionales Zubehör	PJ-Net-Organizer (POA-PN40), Mauskabel (Mac), Mauskabel (seriell), Mac/VGA-Adapter
Objektive	Standardobjektiv, 4 Wechselobjektive Optionale Weitwinkelobjektive: LNS-W32, LNS-W31A Optionale Teleobjektive: LNS-T31A, LNS-T32

Weitere Details zu optionalem Zubehör finden Sie in der Broschüre „Brillante Ideen für Netzwerklösungen und Zubehör“.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 11/2005

